Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:42

Link do produktu: https://shop.ledpave.com/zasilacz-led-glp-36w-12v-3a-ip67-plastik-p-5635.html



Zasilacz LED GLP 36W 12V 3A IP67 Plastik

Cena	**59,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ZPR-GLP-35W-12V-IP67**
Kod producenta	**5901885203980**
Kod EAN	**5901885203980**
Producent	**GLP**
Output voltage	**12V**
Ausgangsspannung	**12V**
Napięcie wyjściowe	**12V**

Opis produktu

Typ zasilacza: Zasilacz stałonapięciowy

Napięcie wyjściowe: 12V

Prąd wyjściowy: 3A

Moc znamionowa: 36W

Tętnienia i szumy maksymalne: 100mVp-p

Czas ustalania , narastania: 3000ms, 250ms przy 230VAC; 5000ms, 250ms przy 115VAC pod pełnym obciążeniem

Czas podtrzymania: 20ms przy 230VAC, 24ms przy 115VAC pod pełnym obciążeniem

Napięcie wejściowe: 90 ÷ 264VAC; 127 ÷ 370VDC

Prąd wejściowy: 0.75A przy 115VAC, 0.35A przy 230VAC

Prąd rozruchowy wejścia: 70A przy 230VAC, 35A przy 115VAC

Prąd upływu wejścia: 0.25mA przy 240VAC

Temperatura pracy: -20°C ÷ 70°C

Wilgotność pracy: 20 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)

Normy bezpieczeństwa: Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67

Wytrzymałość izolacji: WE,WY: 3kVAC

Rezystancja izolacji: WE, WY: 100MOhm,500VDC,25°C,70%

Normy emisji EMC: Zgodność z EN55015

Normy odporności EMC: Zgodność EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11

Prąd harmonicznych: Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

Wymiary: 148 x 32 x 28mm (dł. x szer. x wys.)

Zabezpieczenie nadprądowe: Zakres: 105 ÷ 150% Naprzemienne załączanie i odłączanie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie zwarciowe: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny

Zabezpieczenie nadnapięciowe: 13.1 ÷ 19.2V Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie termiczne: 140°C ± 10°C(detekcja przez IC) Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.